



ADAP Elektrik sh.p.k

KATALOGU I PRODUKTEVE

UJERAT E ZEZA

www.adapelektrik.net

STARTER DIREKT MONOFAZE PER NJE POMPE PER UJERA TE ZEZA

ADM1D

Pershkrimi:

- IP 55, kasete plastike, me dimensione 380x300x120
- Celes per nderprerje rryme
- Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
- Siguresa per qarkun ndihmes
- Leshues dhe rele termike
- Celes Man - 0 - aut
- Llampe sinjalizuese prezenca rryme
- Llampe sinjalizuese ON
- Llampe sinjalizuese OFF
- Bateri tampon dhe karikues baterie
- Alarm visual dhe akustik
- Input per plluskuesin PLOT
- Input per plluskuesin ON dhe OFF
- Input per plluskuesin e punes
- Terminale dhe klema per kabell
- Voltazhi 230V (3P) 50 - 60 Hz
- Certifikate dhe skeme elektrike

Aksesoret :

- Ampermeter
- Voltmeter
- Kasete plastike me porte xhami dhe kontraporte IP66, (ju lutem , kontakti zyren teknike)
- Kasete metalike IP55, (ju lutem , kontakti zyren teknike)
- Llampe Klixon-on and kontakn ndihmes per klixon



Kodi	Fuqia ne 230V		Mbrojtja termike		Pesha
	Hp	kW	A		
ADM1D00075	1	0,75	5,5	- 8	6
ADM1D00110	1,5	1,1	9	- 13	6
ADM1D00150	2	1,5	10	- 16	6
ADM1D00220	3	2,2	12	- 18	7

STARTER DIREKT MONOFAZE PER DY POMPA PER UJERA TE ZEZA

ADM2D

Pershkrimi:

- Kasete plastike (fiberxhami) me dore transparente dhe kontroporte, IP 66 , dimensione 550x460x260
- Celes per nderprerje rryme
- Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
- Siguresa per qarkun ndihmes
- Leshues dhe rele termike
- N. 2 Celes Man - 0 - aut
- Llampe sinjalizuese prezence rryme
- N. 2 Llampe sinjalizuese ON
- N. 2 Llampe sinjalizuese OFF
- Siguresa per secilin motor
- Rele per alternimin e pompave
- Bateri tampon dhe karikues baterie
- Alarm visual dhe akustik
- Input per pluskuesin PLOT
- Input per pluskuesin ON dhe OFF
- Input per pluskuesin e punes
- Input per pluskuesin e nderhyrjes se shpejte
- Input per pluskuesin e STOP
- Terminale
- Voltazhi 230V (3P) 50 - 60 Hz
- Certifikate dhe skeme elektrike

Aksesore:

- Ampermeter
- Voltmeter
- Numerues oresh
- Kollone e vogel mbeshtetese
- Llampe Klixon-on and kontakn ndihmes per klixon



Kodi	Fuqia ne 230V		Mbrojtja termike		Pesha
	Hp	kW	A		
ADM2D00075	2x1	2x0,75	5,5	- 8	14
ADM2D00110	2x1,5	2x1,1	9	- 13	14
ADM2D00150	2x2	2x1,5	10	- 16	15
ADM2D00220	2x3	2x2,2	12	- 18	16

STARTER DIREKT TREFAZE PER NJE POMPE PER UJERA TE ZEZA

ADT1D

Pershkrimi:

- IP 55, kasete plastike, me dimensione 380x300x120
- Celes per nderprerje rryme
- Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
- Siguresa per qarkun ndihmes
- Leshues dhe rele termike
- Celes Man - 0 - aut
- Llampe sinjalizuese prezence rryme
- Llampe sinjalizuese ON
- Llampe sinjalizuese OFF
- Bateri tampon dhe karikues baterie
- Alarm visual dhe akustik
- Input per plluskuesin PLOT
- Input per plluskuesin ON dhe OFF
- Input per plluskuesin e punes
- Terminale dhe klema per kabell
- Voltazhi 400V (3P) 50 - 60 Hz
- Certifikate dhe skeme elektrike

Aksesoret :

- Ampermeter
- Voltmeter
- Kasete plastike me porte xhami dhe kontraporte IP66, (ju lutem , kontaktoni zyren teknike)
- Kasete metalike IP55, (ju lutem , kontaktoni zyren teknike)
- Llampe Klixon-on and kontakn ndihmes per klixon



Kodi	Fuqia ne 400V		Mbrojtja termike		Pesha
	Hp	kW	A		
ADT1D0220	3	2,2	5,5	- 8	7
ADT1D0300	4	3	9	- 13	7
ADT1D0400	5,5	4	9	- 13	7
ADT1D0550	7,5	5,5	10	- 16	8
ADT1D0750	10	7,5	17	- 25	8
ADT1D1100	15	11	21	- 26	8
ADT1D1300	17,5	13	25	- 32	8,5
ADT1D1500	20	15	30	- 40	8,5

STARTER DIREKT TREFAZE PER DY POMPA PER UJERA TE ZEZA

ADT2D

Pershkrimi:

- Kasete plastike (fiberxhami) me dere transparente dhe kontroporte, IP 66 , (3—10 Hp 550x460x260 dhe nga 12,5—20 Hp 700x590x260)
- Celes per nderprerje rryme
- Trasformator per qarkun ndihmes 400/24V
- Siguresa per qarkun ndihmes
- Leshues dhe rele termike
- N. 2 Celes Man - 0 - aut
- Llampe sinjalizuese prezence rryme
- N. 2 Llampe sinjalizuese ON
- N. 2 Llampe sinjalizuese OFF
- Siguresa per secilin motor
- Rele per alternimin e pompave
- Bateri tampon dhe karikues baterie
- Alarm visual dhe akustik
- Input per plluskuesin PLOT
- Input per plluskuesin ON dhe OFF
- Input per plluskuesin e punes
- Input per plluskuesin e nderhyrjes se shpejte
- Input per plluskuesin e STOP
- Terminale
- Voltazhi 230V (3P) 50 - 60 Hz
- Certifikate dhe skeme elektrike

Aksesore:

- Ampermeter
- Voltmeter
- Numerues oresh
- Kollone e vogel mbeshtetese
- Llampe Klixon-on and kontakn ndihmes per klixon



Kodi	Fuqia ne 400V		Mbrojtja termike			Pesha
	Hp	kW	A		Kg	
ADT2D0220	2x3	2x2,2	5,5	-	8	14
ADT2D0300	2x4	2x3	9	-	13	14
ADT2D0400	2x5,5	2x4	9	-	13	14
ADT2D0550	2x7,5	2x5,5	10	-	16	16
ADT2D0750	2x10	2x7,5	17	-	25	16
ADT2D1100	2x15	2x11	21	-	26	18
ADT2D1300	2x17,5	2x13	25	-	32	18
ADT2D1500	2x20	2x15	30	-	40	18

STARTER ELEKTRONIK DIREKT MONOFAZE PER NJE POMPE PER UJERA TE ZEZA

AEDM1D

Pershkrimi:

- IP 55, kasete plastike, me dimensione 380x300x120
- Celes per nderprerje rryme
- Skede elektronike
- Kontroll rryne ne TA
- Trasformator per qarkun ndihmes 230/12V
- Siguresa per qarkun ndihmes
- Celes Man - 0 - aut
- Bateri tampon dhe karikues baterie
- Alarm visual dhe akustik
- Input per plluskuesin PLOT
- Input per plluskuesin ON dhe OFF
- Input per plluskuesin e punes
- Input per plluskuesin e STOP
- Terminale dhe klema per kabell
- Voltazhi 230V (1F+N) 50 - 60 Hz
- Certifikate dhe skeme elektrike
- Manual perdorimi

Aksesore:

- Ampermeter
- Voltmeter
- Kontakt ndihmes per klixon



Kodi	Fuqia ne 230V		Mbrojtja termike	Pesha
AEDM1D	<i>Hp</i> 0,5 - 3	<i>kW</i> 0,37 - 2,2	<i>A</i> 0 - 20	<i>Kg</i> 5,8

STARTER ELEKTRONIK DIREKT MONOFAZE PER DY POMPA PER UJERA TE ZEZA

AEDM2D

Pershkrimi:

- IP 55, kasete plastike, me dimensione 380x300x120
- Celes per nderprerje rryme
- Skede elektronike
- Kontroll rryne ne TA
- Trasformator per qarkun ndihmes 230/12V
- Siguresa per qarkun ndihmes
- Modalitet funksioni Man - 0 - aut
- Alternim (i intergruar)
- Bateri tampon dhe karikues baterie
- Alarm visual dhe akustik
- Input per pluskuesin PLOT
- Input per pluskuesin ON dhe OFF
- Input per pluskuesin e punes
- Input per pluskuesin e STOP
- Input per pluskuesin e nderhyrjes se shpejte
- Terminale dhe klema per kabell
- Voltazhi 230V (1F+N) 50 - 60 Hz
- Certificate dhe skeme elektrike
- Manual perdorimi

Aksesore:

- Ampermeter
- Voltmeter
- N.2 Kontakte ndihmese per klixon



Kodi	Fuqia ne 230V		Mbrojtja termike	Pesha
	Hp	kW		
AEDM2D	0,5 - 3	0,37 - 2,2	A 0 - 20	Kg 6

STARTER ELEKTRONIK DIREKT TREFAZE PER NJE POMPE PER UJERA TE ZEZA

AEDT1D

Pershkrimi:

- IP 55, kasete plastike, me dimensione 380x300x120
- Celes per nderprerje rryme
- Skede elektronike
- Kontroll rryne ne TA
- Trasformator per qarkun ndihmes 400/12V
- Siguresa per qarkun ndihmes
- Celes Man - 0 - aut
- Bateri tampon dhe karikues baterie
- Alarm visual dhe akustik
- Input per plluskuesin PLOT
- Input per plluskuesin ON dhe OFF
- Input per plluskuesin e punes
- Input per plluskuesin e STOP
- Terminale dhe klema per kabell
- Voltazhi 400V (3P) 50 - 60 Hz
- Certifikate dhe skeme elektrike
- Manual perdorimi

Aksesore:

- Ampermeter
- Voltmeter
- Kontakt ndihmes per klixon



Kodi	Fuqia ne 400V		Mbrojtja termike	Pesha
	Hp	kW		
AEDT1D00750	0,5 - 10	0,37 - 7,5	0 - 32	8
AEDT1D01100	0,5 - 15	0,37 - 15	0 - 32	8,5

STARTER ELEKTRONIK DIREKT TREFAZE PER DY POMPA PER UJERA TE ZEZA

AEDT2D

Pershkrimi:

- IP 55, kasete plastike, me dimensione 380x300x120
- Celes per nderprerje rryme
- Skede elektronike
- Kontroll rryne ne TA
- Trasformator per qarkun ndihmes 400V/12V
- Siguresa per qarkun ndihmes
- Modalitet funksioni Man - 0 - aut
- Alternim (i intergruar)
- Bateri tampon dhe karikues baterie
- Alarm visual dhe akustik
- Input per plluskuesin PLOT
- Input per plluskuesin ON dhe OFF
- Input per plluskuesin e punes
- Input per plluskuesin e STOP
- Input per plluskuesin e nderhyrjes se shpejte
- Terminale dhe klema per kabell
- Voltazhi 400V (3P) 50 - 60 Hz
- Certifikate dhe skeme elektrike
- Manual perdorimi

Aksesore:

- Ampermeter
- Voltmeter
- N.2 Kontakte ndihmese per klixon



Kodi	Fuqia ne 400V		Mbrojtja termike	Pesha
	Hp	kW		
AEDT2D00750	0,5 - 10	0,37 - 7,5	0 - 32	11
AEDT2D01100	0,5 - 15	0,37 - 15	0 - 32	12

KUSHTET E PERGJITHSHME TE SHITJES

- Të gjitha specifikimet (peshë, Madhësia, cilësi) e të gjitha produkteve në katalogun do të interpretohet thjesht si tregues dhe si subjekt për tu ndryshuar pa paralajmërim.
- Secili komision, i drejtpërdrejtë ose me anë të agentit, duhet të marrë në formë letre dhe është subjekt i miratimit nga adap Elektrik sh.pk në diskrecionin e saj e vetme
- Kërkesat për defektet e produkteve duhet të bëhet brenda 8 ditësh nga pranimi i mallrave nga postë të regjistruar.
- Çmimet nuk përfshijnë TVSH.
- Trasporti është llogaritur bazuar në normat dhe / ose kushtet në fuqi në kohën e pranimit të porosise.
- Mallrat konsiderohen te dorëzuar ata ata jane në dispozicion të klientit dhe / ose të remitancave ndaj Transportuesit ose ndër-lidhësit.
- Dergesa nenkuptohet e kryer per llogari te derguesit dhe ne rriskun dhe rrezikun e tij , edhe kur ekzekutohet nga **ADAP Elektrik sh.p.k.**
- Adap Elektrik rezervon të drejtën e pronësisë së mallrave në dispozicion të konsumatorit deri në pagesën e plotë të çmimit të blerjes nga këto.
- Instalimi i produkteve është përgjegjësi e konsumatorit. **ADAP Elektrik Sh.p.k.** Hedh poshtë çdo përgjegjësi për dëmin e shkaktuar nga përdorimi i pavend i produkteve dhe lëndim të personave dhe / ose deme te shkaktuara nga instalimi ti pasakte dhe / ose mirëmbajtja.
- Pagesa e faturave duhet të bëhet për Adap Elektrik sh.pk drejtpërdrejt, në modalitetet dhe kushtet e treguar.
- Në përputhje me ligjin, garancia për produktet tona siguron ata kundër defekteve eventuale të fabrikimit dhe / ose defekte materialeve të përdorura. Ajo është e kufizuar në zëvendësimin dhe / ose riparimit, në fabrikën tonë, e produktit dhe / ose pajisjes njohur si i dëmtuar. kurrë garancia e tille nuk nënkupton mundësinë e kërkesës për dëmshpërblim. Ajo përjashton kontrolle periodike, mirëmbajtjen dhe / ose zëvendësimin e produkteve të cilat janë subjekt në kamatë normale ose degradim.
- Për më tepër, dëmet gjate instalimin, te përdorimit të papërshtatshëm, për respektimin te keq të parashkrimit të përfshira në manualine përdorimit dhe të mirëmbajtjes, të mungeses se testimit dhe vënien në shërbim të produkteve tona, jo në përputhje me normat teknike dhe normave të sigurisë aktualisht në energji, nuk janë të përfshira

www.adapelektrik.net



ADAP Elektrik sh.p.k

Rruga Halit Bajraktari
Shkoder-Albania

Phone: 00355674705037

E-mail: adapelektrik@gmail.com

Email: amministrazione@adapelektrik.net

Email: tecnico@adapelektrik.net

Email: elettronico@adapelektrik.net

NIPT:L46707003P